

根据用户ID进行广播消息

接口描述

根据用户ID列表向指定频道内的用户广播消息
接口支持https协议

接口URL

https://api.polyv.net/live/v5/chat/redirect/channel/emit-by-userId/post

请求方式

POST

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全。
- 2、 `userIds` 列表不能为空。
- 3、 `userIds` 列表长度不能超过2000。
- 4、系统会进行频率限制，如果系统繁忙会返回错误信息。

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】

请求体参数描述

参数名	必选	类型	说明
roomId	true	String(1, 100)	频道id
userIds	true	Array(String(1, 2000))	用户id列表
payload	true	String(1, 1000)	消息内容

示例

请求体json参数：

```
{
  "roomId": "123456",
  "userIds": ["user1", "user2", "user3"],
  "payload": "Hello everyone!"
}
```

响应体json:

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success"
}
```

WebSocket 消息广播说明

调用此接口成功后，系统会通过WebSocket向指定频道内的用户广播消息。
广播事件为 `customMessage`，广播内容为请求体中的 `payload` 字段。
例如：`io.emit('customMessage', payload);`

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
message	String	响应消息
data	Object	成功时返回空对象 {}
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段说明 】

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "fail",
  "message": "userIds is required"
}
```

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "fail",  
  "message": "userIds is too long, max is 2000"  
}
```

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "fail",  
  "message": "系统繁忙, 请等1秒后再试"  
}
```