

修改跑马灯设置

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/marquee/update

接口说明

- 1、接口用于修改频道或全局的跑马灯设置信息
- 2、接口支持https
- 3、不提交channelId 表示修改全局设置
- 4、提交channelId 表示修改频道的跑马灯设置

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	管理员的appId
timestamp	是	long	13位当前时间戳

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
userId	是	string	用户id
channelId	否	int	频道id,修改全局设置时不用传该值
marqueeRestrict	是	string	跑马灯开关，取值Y（开），N（关）
marqueeType	是	string	跑马灯类型,取值：fixed（固定值）、nickname（观众名称）、diyurl（自定义url）
marquee	否	string	marqueeType为固定值或者自定义url时，此字段不能为空， marqueeType=nickname 此字段为空
marqueeOpacity	是	int	跑马灯不透明度，范围是0 ~ 100
marqueeFontSize	否	int	跑马灯字体大小
marqueeFontColor	是	string	跑马灯字体颜色，例如#ffffff
marqueeAutoZoomEnabled	否	string	是否开启跑马灯自适应缩放，值为Y或N

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": ""
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

用户ID错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "userId error.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500
status	成功为success，失败为error
message	错误时为错误提示消息
data	暂无作用