

获取频道hls协议拉流地址

接口描述

- 1、获取频道hls协议拉流地址

2、接口支持https协议

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/monitor/hls-pull-url

[在线API调用](#)

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道号

示例

```
https://api.polyv.net/live/v3/channel/monitor/hls-pull-url
```

表单参数：

```
appId=frlr1zazn3&sign=2A861BD280299A4D7E6FF556C77C88D2&channelId=2149710&timestamp=1621843071824
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	String	成功或失败都返回空字符串

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的HttpUtil.java 和 LiveSignUtil.java 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChannelOperateTest.class);
/**
 * 获取频道hls协议拉流地址
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void testGetHlsPullUrl() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/monitor/hls-pull-url";
    String channelId = "2094979";

    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("channelId", channelId);
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);
    log.info("测试获取频道hls协议拉流地址接口, 返回值: {}", response);
    //do somethings

}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code":200,
  "status":"success",
  "message":"",
  "data":"https://pull-t2.videocc.net/recordf/93837273272343dsfasdfasdfsdf.m3u8?
txSecret=26d9998b71b58c8b6f14b27ccf6e285b&txTime=661d10c6"
}
```

异常示例

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "forbidden",  
  "data": ""  
}
```

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "forbidden : not in ip list",  
  "data": ""  
}
```