

查询频道禁言用户Userid/IP

接口描述

- 1、通过频道号，查询禁言的用户列表或者ip列表

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/get-banned-list

在线API调用

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道号
type	true	String	禁言类型 ip：查询禁言IP userId：查询禁言userId
toGetSubRooms	false	Integer	是否获取子频道 0：不获取 1：获取

示例

```
http://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/get-banned-list?
appId=frlr1zazn3&sign=7B8623E1350809B9C57E337C846B5608&type=userId&channelId=2191569&timestamp=1616640271103&toGetSubRooms=1
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	Array	请求失败时为空，请求成功为ip数组或userId数组

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的[HttpUtil.java](#) 和 [LiveSignUtil.java](#) 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChatBannedTest.class);

/**
 * 查询频道禁言用户UserId/IP
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testGetChannelBannedUserList() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/get-banned-list";
    String channelId = "2191569";
    String type = "userId";//ip,userId
    String toGetSubRooms = "1";

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);
    requestMap.put("channelId",channelId);
    requestMap.put("type",type);
    requestMap.put("toGetSubRooms",toGetSubRooms);
    requestMap.put("sign",LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);
    log.info("测试查询频道禁言用户UserId/IP接口返回值: {}",response);
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

1、当type为"userId"时，返回禁言userId数组

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": [
    "ovt19t_RxnrTdqkXqkT5Q51nXP2A"
  ]
}
```

2、当type为"ip"时，返回禁言ip数组

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": [
    "59.41.20.74"
  ]
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```