

查询频道音频审核设置（需开通）

接口描述

1、查询频道音频审核设置

2、接口支持https协议

3、按账号开通版本返回配置：账号 `audioModerationFunctionEnable` 为 `Y`（金融版）或 `AI`（大模型版）即视为已开通音频审核；未开通（`N`、空或其他值）返回错误码 `1041`。返回对象为合并结构，金融版与大模型版字段同时返回，调用方按账号版本取用即可

接口URL

`http://api.polyv.net/live/v4/channel/audio-moderation/get`

在线API调用

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
channelId	true	String	频道ID

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
timestamp	true	String	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/channel/audio-moderation/get?
appId=gga8efhn0h&sign=A172F9012D17020EEB0BF343492FB26D&channelId=3791474&timestamp=1678087256825
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	状态码，与 http 状态码相同，用于确定基本的响应状态
data	Object	【详见 Data参数描述 】
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error参数描述 】
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	是否成功响应

Data参数描述

参数名	类型	说明
badwordEnabled	String	应用严禁词开关，Y/N
channelId	Integer	频道id
customRule	String	自定义审核规则（大模型版， llmAuditEnabled=Y 时作为审核规则生效）
illegalNotify	Object	违规提醒配置【详见IllegalNotify参数描述】
llmAuditEnabled	String	大模型审核开关，Y/N（大模型版）
moderationEnabled	String	审核开关，Y/N
moderationStrategy	String	审核策略（金融版） easy：宽松审核策略 normal：一般审核策略 strict：严格审核策略
userId	String	POLYV用户ID，和保利威官网一致， 获取路径：官网->登录->直播（开发设置）

返回为合并结构：金融版账号会一并返回大模型版字段（llmAuditEnabled、customRule、illegalNotify.notifyLevel 等，可能为空），大模型版账号会一并返回 moderationStrategy（默认 easy，不参与大模型版审核）。调用方按账号开通版本取用对应字段即可。

IllegalNotify参数描述

参数名	类型	说明
assistantEnabled	String	助理提醒，Y/N
monitorEnabled	String	监播提醒，Y/N

参数名	类型	说明
notifyLevel	String	接收提醒等级（大模型版） all：所有风险项 medium_plus：中风险及以上 high_only：仅高风险项
notifyUrl	String	对外提醒URL（大模型版）；为空表示 对外提醒未开启，有值时违规事件会 推送到该URL
platformEnabled	String	平台通知，Y/N
talentEnabled	String	主播提醒，Y/N

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());
/**
 * 查询频道音频审核设置
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void audioModerationGetTest() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v4/channel/audio-moderation/get";
    String channelId = "";

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("channelId", channelId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);

    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));

    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);

    log.info("测试查询频道音频审核设置成功: {}", response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

金融版成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "414afeb28f1c4f0ca17e1c3c1e39d247.10285.16780871639086817",
  "data": {
    "userId": "4bcae48f78",
    "channelId": 3791474,
    "moderationEnabled": "Y",
    "moderationStrategy": "normal",
    "badwordEnabled": "N",
    "llmAuditEnabled": "N",
    "customRule": "",
    "illegalNotify": {
      "monitorEnabled": "Y",
      "talentEnabled": "Y",
      "assistantEnabled": "Y",
      "platformEnabled": "Y"
    }
  },
  "success": true
}
```

大模型版成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "414afeb28f1c4f0ca17e1c3c1e39d247.10285.16780871639086817",
  "data": {
    "userId": "4bcae48f78",
    "channelId": 3791474,
    "moderationEnabled": "Y",
    "moderationStrategy": "easy",
    "badwordEnabled": "Y",
    "llmAuditEnabled": "Y",
    "customRule": "禁止主播引导观众添加微信、QQ等社交账号进行私下交易；禁止主播在直播中提及竞品平台名称；禁止主播使用攻击性语言。",
    "illegalNotify": {
      "monitorEnabled": "Y",
      "talentEnabled": "N",
      "assistantEnabled": "Y",
      "platformEnabled": "N",
      "notifyUrl": "https://example.com/audio-moderation/callback",
      "notifyLevel": "medium_plus"
    }
  },
  "success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360831552223589",
  "error": {
    "code": 20001,
    "desc": "application not found."
  },
  "success": false
}
```

账号未开通音频审核（audioModerationFunctionEnable 为 N、空或其他值），返回错误码 1041

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360831552223589",
  "error": {
    "code": 1041,
    "desc": "账号未开启音频审核功能"
  },
  "success": false
}
```