

修改应用状态

接口URL

https://api.polyv.net/live/v2/app/set-status

接口说明

- 1、接口用于修改应用状态
- 2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	管理员的appId
timestamp	是	long	13位当前时间戳

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
userId	是	string	应用的用户id
status	是	string	要设置的状态值，只能是DELETE（删除）、FORBIDDEN（禁用、RESUME（恢复使用））

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": "success"
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为401，异常错误500
status	成功为success，失败为error
message	错误时为错误提示消息
data	成功响应

php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include '/srv/http/config.php';
$params = array(
    'appId' => $appId,
    'status' => $status,
    'timestamp' => $timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "https://api.polyv.net/live/v2/app/set-status?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```