

获取频道设置（频道图标，引导图）

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/setting/get

接口说明

- 1、接口用于获取频道设置
- 2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	管理员的appId
timestamp	是	long	13位当前时间戳
sign	是	string	签名值

参数名	必选	类型	说明
channelId	是	string	频道ID

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "channelId": 10001,
    "coverImg": "http://www.polyv.net/1.png",
    "splashImg": "http://www.polyv.net/2.png",
    "splashEnabled": "Y"
  }
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为401，异常错误500
status	成功为success，失败为error
message	错误时为错误提示消息
data	成功响应时为相关的信息
data.channelId	频道ID
data.coverImg	频道图标
data.splashImg	频道引导图
data.splashEnabled	引导图开关（'Y' 或 'N'）