

获取频道文档详情信息

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/document/get

接口说明

- 1、接口用于频道的文档详情信息
- 2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	管理员的appId
timestamp	是	long	13位当前时间戳

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道id
fileId	是	string	文件ID
type	否	string	文档新旧类型（新版：new，旧版：old），不传默认为new

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "autoId": xxxx,
    "fileId": "6fcf5fa1c48bf427515a0fe47d3b3a5d330282",
    "fileName": "xxxx.ppt",
    "fileUrl": "http://doc.polyv.net/xxxx.ppt",
    "fileType": '.ppt',
    "totalPage": 1,
    "channelId": "330282",
    "status": "normal",
    "createTime": null,
    "convertType": "common",
    "type": "old",
    "previewImage": "http://doc.polyv.net/xxxx_s.jpeg",
    "previewBigImage": "http://doc.polyv.net/xxxx.jpeg",
    "images": ["http://doc.polyv.net/xxxx.jpeg"],
    "smallImages": ["http://doc.polyv.net/xxxx_s.jpeg"]
  }
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500
status	成功为success，失败为error
message	错误时为错误提示消息
data.channelId	频道号
data.autoid	ppt自增ID
data.fileId	ppt文件ID
data.fileName	文件名
data.fileType	文件类型
data.fileUrl	文件地址
data.totalPage	总页数
data.status	PPT状态（'normal'：正常，"waitUpload"：等待上传，"failUpload"：上传失败，"waitConvert":转换PPT中,"failConvert":转换PPT失败）
data.convertType	转换类型，（普通: "common", 动画: "animate"）
data.type	ppt新旧类型（新版ppt： "new", 旧版ppt： "old"）
data.previewImage	预览小图
data.previewBigImage	预览大图
data.images	大图列表
data.smallImages	小图列表

请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

//接口URL上变量
$channelId = "123456";
$fileId = "xxxxxxx";
//接口需要的参数（非sign）赋值
$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'timestamp'=>$timestamp,
    'channelId'=>$channelId,
    'fileId'=>$fileId
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法

//接口请求url
$url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/document/get?
appId=".$appId."&sign=".$sign."&timestamp=".$timestamp."&channelId=".$channelId."&fileId=".$fileId;
//输出接口请求结果
echo file_get_contents($url);

?>
```