

设置频道详情

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/detail/update-simple-setting

接口说明

- 1、接口用于设置频道的简单详情信息
- 2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	管理员的appId
timestamp	是	long	13位当前时间戳

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道id
publisher	否	string	主持人
name	否	string	频道名称
startTime	否	long	开始时间
password	否	string	频道密码,长度不能超过16位
maxViewer	否	int	频道的最大在线人数观看限制的人数
scene	否	string	直播场景： alone 直播助手 ppt 云课堂 topclass 大班课
streamType	否	string	流类型
watchTitle	否	string	观看页标题
englishSettingEnabled	否	string	英文独立配置 Y是、N否
channelEnglishName	否	string	直播英文名称
publisherEnglishName	否	string	主持人英文名称

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": ""
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500
status	成功为success，失败为error
message	错误时为错误提示消息