

获取调用聊天室接口所需的sign接口

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/monitor/get-room-sign

接口说明

- 1、作用：用于用于获取调用聊天室接口所需的sign

2、接口支持https协议

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId

参数名	必选	类型	说明
timestamp	是	string	当前时间的秒级时间戳（13位）
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道号

操作成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "",
  "status": "success",
  "data": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
}
```

操作失败响应示例

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

响应字段说明

名称	类型	说明
code	string	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500
status	string	成功为success，失败为error
message	string	错误时为错误提示消息
data	string	成功返回聊天室接口所需的sign

php请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'channelId'=>$channelId,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件
$params['sign'] = $sign;
$url="https://api.polyv.net/live/v3/channel/monitor/get-room-sign?".http_build_query($params);
echo "<script>window.location.href='$url'</script>";
?>
```