

根据频道号查询对应的流名称接口

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/get-channel-stream

接口说明

- 1. 根据频道号查询对应的流名称接口(支持一次查询多个频道号，用逗号隔开)
- 2. 接口支持https

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
appId	true	string	开发者账号下的appId
timestamp	true	string	13位当前时间的时间戳
channelIds	true	string	频道号。多个用英文逗号隔开

返回错误结果JSON示例

签名错误:

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误:

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

appId错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

应用找不到

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

频道号错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "channelIds is required.",
  "data": ""
}
```

返回正确结果JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": [
    "xxxxxxdddd",
    "xdffdfdfdfd"
  ]
}
```

字段说明

字段	类型及范围	说明
code	int	接口请求状态码，200表示成功
status	string	接口请求状态，"success"表示成功
message	string	请求失败时返回的错误信息
data	array	返回频道号对应的流名称数组

PHP请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

$streams = "13999,293333";
$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'channelIds'=>$channelIds,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件
$params['sign'] = $sign;

$url="http://api.polyv.net/live/v3/channel/get-channel-stream".http_build_query($params);

$ch = curl_init() or die ( curl_error() );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt ( $ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 360);
$response = curl_exec ( $ch );
curl_close ( $ch );
echo $response;

?>
```