

设置频道回调接收地址

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/user/set-channel-callback

接口说明

- 1. 设置频道回调地址；用于频道增加、删除、修改（包括基本信息设置、讲师设置、嘉宾设置、直播状态的修改）的通知回调url设置
- 2. 接口支持https

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
appId	true	string	开发者账号下的appId
timestamp	true	string	13位当前时间的时间戳

参数名	必选	类型及范围	说明
url	true	string	回调地址，需要带上协议(http、https)；传空即关闭回调服务；不得超过255个字符

返回错误结果JSON示例

```
签名错误:
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
时间戳错误:
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
appId错误
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
应用找不到
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
回调url不合法
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "url is illegal",
  "data": ""
}
```

返回正确结果JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": "success"
}
```

字段说明

字段	类型及范围	说明
code	int	接口请求状态码，200表示成功
status	string	接口请求状态，"success"表示成功
message	string	请求失败时返回的错误信息
data	string	

PHP请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

$url = "https://api.polyv.net/live/channelCallbackTest";
$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'url'=>$url,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件
$params['sign'] = $sign;

$url="http://api.polyv.net/live/v3/channel/bookings-and-likes?".http_build_query($params);

$ch = curl_init() or die ( curl_error() );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt( $ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 360);
$response = curl_exec ( $ch );
curl_close ( $ch );
echo $response;
?>
```